



## OfficeConnect® Wireless Adaptador USB 108Mbps 11g (3CRUSB20075, WL-555) Guia de instalação rápida

---

### Requisitos do sistema

Para instalar o adaptador USB OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g USB e o utilitário OfficeConnect Wireless, você precisará de um notebook ou computador desktop que esteja operando com o Windows® XP ou Windows 2000.

---

### Instalando o driver e o utilitário wireless

O kit adaptador USB inclui um CD que contém os arquivos de instalação para o driver do adaptador e o utilitário wireless.

Para instalar o driver do adaptador e o utilitário wireless:

- 1 Com o computador ligado e o Windows em execução, insira o CD de instalação no leitor de CD-ROMs. O assistente de instalação do utilitário OfficeConnect Wireless iniciará automaticamente.  
Se o assistente de instalação não iniciar automaticamente, clique em *Start > Run*, e depois digite *d:\setup.exe* (onde *d:* é a letra do drive atribuída ao seu leitor de CD-ROMs).
- 2 Siga as instruções no assistente para instalar o utilitário.  
Se uma mensagem aparecer, informando-o de que o driver não passou no teste do Logo Windows, clique em *Continue Anyway* para completar a instalação.
- 3 Conecte o adaptador USB em uma porta USB em seu computador, conforme mostrado na Figura 1.

**Figure 1** Conectando o adaptador em uma porta USB



Alternativamente, você pode usar a base adaptadora USB fornecida para conectar o adaptador USB ao seu computador.

O assistente Found New Hardware aparece.

- 4 Clique em *Install the software automatically (Recommended)*, e então clique em *Next*.

Se uma mensagem aparecer, informando-o de que o driver não passou no teste do Logo Windows, clique em *Continue Anyway* para completar a instalação. O Windows instala o driver para o adaptador USB.

- 5 Clique em *Finish* para completar a instalação.

---

## O que fazer a seguir

Agora você está pronto para configurar sua conexão wireless utilizando o utilitário 3Com OfficeConnect Wireless.

Para iniciar o utilitário, faça uma das seguintes ações:

- Clique duas vezes no ícone *Com Wireless 108Mbps 11g USB Utility* na área de trabalho.
- A partir do menu *Start*, clique em *All Programs*, e então aponte para *3Com OfficeConnect Wireless Utility > 3Com Wireless 108Mbps USB Adapter > 3Com Wireless 108Mbps 11g USB Utility*.

Para mais informações sobre a utilização do utilitário 3Com OfficeConnect Wireless, recorra ao arquivo de ajuda.



**NOTA:** este produto é enviado com os canais 1-11 habilitados. Se canais adicionais são aprovados em seu país, você pode fazer o download do software adicional no endereço [www.3com.com](http://www.3com.com)

---

## Notas de Conformidade Regulatória

### Observação para clientes no Brasil



**“ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar Interferência a sistemas operando em caráter primário“.**

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, bem como foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução 365 da Anatel, de 10 de maio de 2004

Para maiores informações sobre as leis reguladoras brasileiras, visite [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

**NOTA:** Este produto contém criptografia. É ilícita a exportação para fora dos EUA sem a obtenção da licença de exportação.

### Nota da Parte 15 da FCC (Aplicável para utilização dentro dos EUA)

**AVISO:** Nota da FCC sobre exposição a radiofrequência

Este dispositivo gera e irradia energia de radiofrequência. A fim de estar em conformidade com os requisitos de conformidade para a exposição a radiação de radiofrequência, uma distância de separação de pelo menos 2,5 cm (1,0 polegada) deve ser mantida entre a antena do dispositivo e todas as pessoas.

Este produto não contém quaisquer componentes aproveitáveis pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação não autorizada do produto invalidará a garantia da 3Com e todas as certificações regulatórias e aprovações aplicáveis.

Todos os produtos wireless cobertos por este guia rápido de instalação foram testados aos requisitos de exposição da FCC (taxa específica de absorção).

### Irradiador não intencional

**ADVERTÊNCIA:** Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites para um dispositivo de Classe B conforme aplicável, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites são projetados para prover proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. Contudo, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento de fato causar interferência prejudicial a recepções de rádio ou televisão, que podem ser determinadas por desligar e ligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o vendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1 Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- 2 Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que pode causar operação indesejada.

O usuário pode achar útil o seguinte livreto preparado pela Federal Communications Commission: *O manual das interferências*.

Este manual está disponível no U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. -000-00345-4.

### Declaração de conformidade do fabricante

3Com Corporation, Corporate Headquarters, 350 Campus Drive, Marlborough, MA 01752-3064, USA

Declara que o produto:

Data: Janeiro de 2005

Nome da marca: 3Com Corporation

Número do modelo: 3CRUSB20075, WL-555

Tipo de equipamento: Adaptador USB OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g

Está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que pode causar operação indesejada.

3Com Corporation

3CRUSB20075

Testado para estar de acordo com os padrões da FCC

PARA USO EM CASA E NO ESCRITÓRIO

## Notificação da Industry Canada (aplicável para o uso dentro do Canadá)

Este dispositivo está em conformidade com o Canadian RSS-210.

Para impedir interferência de rádio ao serviço licenciado, este dispositivo foi projetado para ser operado em locais fechados e distante de janelas para prover o máximo de proteção. O equipamento (ou sua antena de transmissão) instalado em locais abertos está sujeito a licenciamento.

O instalador deste equipamento de rádio deve assegurar-se de que a antena está colocada ou apontada de tal modo que não emita um campo excessivo de RF além dos limites do Health Canada para a população em geral; consulte o Código de segurança 6, conseguido no website do Health Canadá: [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb)

## Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil est conform à la norme CNR-210 du Canada.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur seulement et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal.

L'installateur du présent matériel radio doit s'assurer que l'antenne est située ou pointée de manière à ce que cette dernière n'émette pas de champs radioélectriques supérieurs aux limites spécifiées par Santé Canada pour le grand public; consulter le Code de sécurité 6, disponible sur le site Web de Santé Canada, à l'adresse suivante: [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

## Declaração de conformidade de emissões (IC) do Industry Canada

Este aparelho digital de Classe B está de acordo com o ICES-003 canadense.

## Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

## Notificação de segurança

Este dispositivo foi testado e certificado de acordo com os seguintes padrões de segurança e foi projetado para uso somente com equipamentos de tecnologia de informação testados para estes padrões ou equivalentes:

- UL Standard 60950-1/ CSA C22.2 No. 60950-1
- IEC60950-1
- EN60950-1
- Entrada calculada : 5VDC, 0.5A

## Notificação da Comunidade europeia CE

Marcada pelo símbolo indica conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 73/23/EC e os requisitos essenciais dos artigos 3.1(b), 3.2 e 3.3 da diretiva 1999/5/EC. Tal marcação é um indicador de que este equipamento satisfaz ou excede os seguintes padrões técnicos:

- EN300 328-2 V1.4.1 (2003-4) - Compatibilidade eletromagnética e questões de espectro de rádio (ERM); sistemas de transmissão de banda larga; equipamento de transmissão de dados operando na faixa ISM de 2,4 GHz utilizando técnicas de modulação de espectro expandido
- EN301 489-17 V1.2.1 (2002-8) - Compatibilidade eletromagnética e questões de espectro de rádio (ERM); Padrão de compatibilidade eletromagnética (EMC) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 17: condições específicas para equipamentos de banda larga e HIPERLAN
- EN60950-1 - segurança de equipamentos de tecnologia de informação, inclusive negócios na área de eletricidade

^^ Devido a restrições de frequência, é necessário selecionar seu país antes de utilizar este dispositivo de rádio. Recorra a notas de lançamento fornecido com seu adaptador USB para mais detalhes.

Guia de instalação do adaptador USB 3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g  
3CRUSB20075, WL-555  
Publicado em Janeiro de 2005

## Europa - Declaração de conformidade em idiomas da comunidade europeia

|           |  |
|-----------|--|
| Inglês    | Hereby, 3Com Corporation, declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  |
| Finlandês | 3Com Corporation vakuuttaa täten että RLAN device tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.   |
| Holandês  | Hierbij verklaart 3Com Corporation dat het toestel RLAN device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG<br><br>Bij deze verklaart 3Com Corporation dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.   |
| Francês   | Par la présente 3Com Corporation déclare que l'appareil RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE<br><br>Par la présente, 3Com Corporation déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables   |
| Sueco     | Härmed intygar 3Com Corporation att denna RLAN device står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG  |
| Alemão    | Hiermit erkläre 3Com Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Managed Access Point in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMW)<br>Hiermit erkläre 3Com Corporation die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien) |
| Grego     | ME THN FIAPOYEA 3Com Corporation AHAFINEI OTI RLAN device EYMMOPUJFINETAI nPOI TIE OYIIfIAEIE AnAITHIEIE KAI TIE AOIFIEE EXETIKEE AIATAEEIZ THE OñHriAE 1S9S/5/EK  |
| Italiano  | Con la presente 3Com Corporation dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.   |
| Espanhol  | Por medio de la presente 3Com Corporation declara que el RLAN device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE  |
| Português | 3Com Corporation declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.  |
| Maltês    | Hawnhekk, 3Com Corporation, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC  |
| Estõnio   | Käesolevaga kinnitab 3Com Corporation seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teiste telesaajakohastele sätetele.  |
| Húngaro   | Alulírott, 3Com Corporation nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.  |
| Eslovaco  | 3Com Corporation týmto vyhlasuje, že RLAN device spina základne požiadavky a všetky príslušne ustanovenia Smernice 1999/5/ES.  |
| Tcheco    | 3Com Corporation tímto prohlašuje, že tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.   |
| Eslovênio | Šiuo 3Com Corporation deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.  |
| Lituano   | Šiuo 3Com Corporation deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.  |
| Letão     | Ar so 3Com Corporation deklare, ka RLAN device atbilst Direktivas 1999/S/EK būtiskajim prasbām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.   |

3Com Corporation, 350 Campus Drive, Marlborough, MA USA  
-3064

Direitos autorais

© 2004, 3Com Corporation.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta documentação poderá ser reproduzida de qualquer forma ou por quaisquer meios ou utilizada para qualquer trabalho derivado (como para tradução, transformação, ou adaptação) sem a permissão por escrito da 3Com Corporation.

A 3Com Corporation se reserva o direito de revisar esta documentação e alterar seu conteúdo de tempo em tempo sem a obrigação por parte da 3Com Corporation de prover notificação da revisão ou alteração. A Com Corporation provê esta documentação sem garantia, termo, ou condição de qualquer tipo, seja subentendida ou explícita, incluindo, mas não limitado a, garantias implícitas, termos ou condições de negociação, qualidade satisfatória, e aptidão para um propósito particular. A 3Com poderá fazer melhorias ou alterações no(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta documentação em qualquer momento. Se houver qualquer programa ou mídia removível descritos nesta documentação, foi fornecido sob um acordo de licença incluído com o produto como um documento separado, na documentação impressa, ou na ou na mídia removível em um arquivo de diretório chamado LICENSE.TXT ou !LICENSE.TXT. Se for incapaz de localizar uma cópia, por favor contate a 3Com e uma cópia será providenciada.

Publicado em Janeiro de 2005